

MultiTransmitter Fibra

Modul zur Integration kabelgebundener Melder von Drittanbietern in das Ajax Sicherheitssystem.



Das Gerät ist nur mit Hubs kompatibel, die das Fibra-Protokoll unterstützen. Weiterführende Informationen finden Sie über den QR-Code oder unter folgendem Link:

 <https://ajax.systems/support/devices/multitransmitter-fibra/>



3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

INCERT



MultiTransmitter Fibra ist ein kabelgebundenes Gerät der Produktreihe Fibra. Ausschließlich autorisierte Partner von Ajax Systems dürfen kabelgebundene Fibra Geräte kaufen, installieren und verwalten.



18 Eingänge für kabelgebundene Drittanbieter-Geräte



Bis zu 400 m Kabellänge zwischen Meldern und MultiTransmitter



Für jedes verbundene Gerät kann einer von 9 Ereignistypen ausgewählt werden

Das zweite Leben einer alten kabelgebundenen Alarmanlage

MultiTransmitter Fibra ermöglicht die Nutzung bestehender kabelgebundener Drittanbieter-Geräte zum Aufbau eines modernen, komplexen Sicherheitssystems. Das Integrationsmodul ermöglicht es Nutzern älterer Alarmsysteme, die Sicherheitsmodi von Ajax über die App zu verwalten, aussagekräftige Benachrichtigungen zu erhalten und Automatisierungsszenarien zu nutzen. Ein Installationsexperte kann das System bzw. die verbundenen Geräte aus der Ferne über die PRO App konfigurieren, ohne dafür die Einrichtung aufsuchen zu müssen.

Maximale Kompatibilität

Mit MultiTransmitter Fibra haben Benutzer keinerlei Einschränkung bei der Auswahl der kabelgebundenen Geräten, die sie verbinden möchten. Das Integrationsmodul unterstützt die Verbindungstypen NC, NO, EOL, 2EOL und 3EOL. Der Abschlusswiderstand (EOL) wird automatisch in der Ajax PRO App erkannt.

Das Gerät unterstützt EOL-Widerstände von jeweils 1 kΩ bis 15 kΩ und einen Gesamtwiderstand von 30 kΩ. Innerhalb eines Geräts können EOLs mit unterschiedlichen Widerständen eingesetzt werden, um den Schutz vor Manipulationsversuchen zu erhöhen. Empfohlenes EOL-Verhältnis: $R1 = R$, $R2 = 2 \cdot R$, $R3 = 3 \cdot R$.

MultiTransmitter Fibra verfügt über vier 12-V-Gleichstromausgänge für kabelgebundene Drittanbieter-Geräte: einen für Feuermelder und zwei für sonstige Geräte.



Fibra ist das **Protokoll**, das eine schnelle und sichere Zwei-Wege-Kommunikation zwischen Hub-Zentrale und MultiTransmitter Fibra gewährleistet. Fibra basiert auf einer Bus-Technik und liefert sofort **umfangreiche Alarmdaten**: Sicherheitsunternehmen und Benutzer wissen, welcher mit MultiTransmitter Fibra verbundener Melder wann und wo ausgelöst wurde.

Um Fälschungen zu verhindern, ist Fibra **verschlüsselt** und mit **Authentifizierung** ausgestattet. Außerdem dank eintellbarem **Abfrageintervall** wird der Gerätestatus in Echtzeit angezeigt. Fibra unterstützt Verbindungen mit einer Kabellänge von **bis zu 2.000 m**. Damit kann Fibra jede Einrichtung schützen und bietet sowohl den Endbenutzern als auch den Installateuren eine **optimale Benutzererfahrung**.

Technische Daten

Einhaltung von Normen	EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT	Verbundene Geräte	Anzahl der Zonen 18 Ein kabelgebundenes Gerät pro Zone
			Anschlussarten NC, NO, EOL, 2EOL, 3EOL

Kommunikation mit
Hub-Zentrale

 **Fibra**
Kommunikationstechnik

Kommunikationsreichweite
bis zu 2.000 m mit U/UTP
Kat. 5, 4x2x0,51 Kabel

Abfrageintervall
12 bis 300 Sek.
Einstellbar von PRO
Benutzern oder Benutzern
mit Administratorrechten
in der Ajax App

Schutz vor Spoofing
Authentifizierung durch
MultiTransmitter Fibra

Verbundene Geräte

**Abschlusswiderstand
(EOL)**
von 1 kΩ bis 15 kΩ pro
Widerstand, bis zu 30 kΩ
Gesamtwiderstand
Automatisch in PRO Apps
eingestellt

Betriebsarten
Impuls, bistabil
Einstellbar von Pro
Anwendern oder Benutzern
mit
Administratorberechtigung
en

Arten von Ereignissen
Einbruch, Feuer,
medizinische Betreuung,
Paniktaste, Gasalarm,
Manipulationsalarm,
Fehlfunktion, Leckage,
Benutzerdefiniert
Einstellbar von Pro
Anwendern oder Benutzern
mit
Administratorberechtigung
en

**Kabellänge zwischen
Meldern und
MultiTransmitter Fibra**
bis zu 400 m
Bei Verwendung eines
Signalkabels mit
kupferummanteltem
Aluminiumleiter mit einem
Querschnitt von 0,22 mm²

**Stromversorgung für
angeschlossene Geräte**
4 Stromausgänge: 10,5 V
bis 15 V Gleichstrom,
insgesamt bis zu 1 A
Ein Ausgang für
Feuermelder und drei
Ausgänge für andere Geräte

<p>Kompatibilität</p> <p>Hub-Zentralen Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Funk-Repeater nein</p>	<p>Stromversorgung</p> <p>Netzstromversorgung 100–240 V, 50/60 Hz</p> <p>Notstromversorgung 12-V-Blei-Säure-Batterie mit bis zu 7 Ah Kapazität und Vollladezyklus von bis zu 30 Stunden Reservebatterie nicht enthalten</p>
<p>Installation</p> <p>Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +40 °C</p> <p>Zulässige Luftfeuchtigkeit bis zu 75 %</p> <p>Schutzart IP40</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe weiß, schwarz</p> <p>Maße 196 × 238 × 100 mm</p> <p>Gewicht TBC</p> <p>Manipulationsalarm (Tamper) Zwei Manipulationsschalter zur Erkennung der Gehäuseöffnung und zur Warnung bei Entfernung von der Wand</p>
<p>Lieferumfang</p> <p>MultiTransmitter Fibra Gehäuse Netzkabel 12V Batterie- Anschlusskabel Montagesatz Kurzanleitung</p>	