

#### **Baseline Produktlinie**

# JunctionBox (118×59)

Anschlussdose für IP-Überwachungskamera





## Flexible Kameramontage

JunctionBox ist eine wasserdichte Anschlussdose aus Aluminium für die Ajax IP-Kameras. Sie ermöglicht die einfache Installation von Ajax Kameras an Betonwänden, Decken oder Säulen im Innen- und Außenbereich. Das Produkt ist auch mit Geräten anderer Hersteller kompatibel. Jedes Detail ist bis ins Kleinste durchdacht, sodass sich PRO Benutzer auf die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von Ajax JunctionBox verlassen können.







## Durchdacht bis ins kleinste Detail



## 1. Wasserdichte Kabelverschraubung

Schützt das Kabel vor Beschädigungen während der Installation und des Betriebs und verhindert das Eindringen von Wasser in die Anschlussdose.


## 2. Dichtungsring

Zum wasserdichten Anschluss des PoE-Kabels oder der Ethernet- und Netzwerkkabel.


#### 3. Erdungsplatte

Die Erdung ist von einer Fachkraft gemäß den örtlichen elektrischen Sicherheitsvorschriften vorzunehmen.


## Einfache Installation und Wartung



Bohrschablone für eine perfekte Ausrichtung und Installation



Zwei Montagemöglichkeiten der Kabelverschraubung: oben oder seitlich



Nach Demontage wiederverwendbar



Alle Befestigungsteile sind im Lieferumfang enthalten. PRO Benutzer benötigen keine zusätzlichen Befestigungselemente

### Kompatibilität

#### Kompatible Geräte

BulletCam (5 Mp/2.8 mm) BulletCam (5 Mp/4 mm) BulletCam (8 Mp/2.8 mm) BulletCam (8 Mp/4 mm) DomeCam Mini (5 Mp/2.8 mm)

DomeCam Mini (5 Mp/4 mm) DomeCam Mini (8 Mp/2.8 mm)

DomeCam Mini (8 Mp/4 mm) TurretCam (5 Mp/2.8 mm)

TurretCam (5 Mp/4 mm)

TurretCam (8 Mp/2.8 mm) TurretCam (8 Mp/4 mm)

#### Installation

## Betriebstemperaturbereich

von -25 °C bis +60 °C

#### **Technische Daten**

#### Farbe

Weiß, Schwarz

#### Abmessungen 117,14 × 58,3 mm

Gewicht 468 g

## Material

Aluminium ADC12

### Lieferumfang

JunctionBox (118×59) Bohrschablone Montagesatz Schnellstartanleitung



Um detaillierte Informationen zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/junctionbox/









